



# Bedienungsanleitung Telefon Aastra IP 4425



## Anmelden am Telefon

	Eigene Nebenstellen Nummer eingeben
Anmelden	Taste drücken
	PIN eingeben
Anmelden	Taste nochmals drücken

## Abmelden am Telefon

Abmelden	Taste drücken
Ja	Drücken, um das Abmelden zu bestätigen

## Telefon sperren / endsperren

*73*PIN#	Telefon sperren
#73*PIN#	Telefon endsperren

## Tätigen von Anrufen

	Heben Sie den Hörer ab
	Interne Anrufe
	Wählen Sie die Nebenstellenummer
	Externe Anrufe
0	Wählen, Amtskennziffer 0 für eine
0	Amtsleitung
90	Wählen, für Privatgespräche

## Wahlwiederholung der letzten externen Nummer

	Heben Sie den Hörer ab
***	Wählen, um die gespeicherte Rufnummer erneut zu wählen

## Wahlwiederholung aus der Anrufliste

	Anrufliste	Drücken, um die Anrufliste aufzurufen
	oder	Drücken um durch die Anrufliste zu blättern
	Wahl	Drücken um die eingerahmte Rufnummer zu wählen

Weitere  
oder

	Anrufliste	Drücken, um die Anrufliste zu verlassen
--	------------	---

Abkürzungen:

RNR	Rufnummer
EIGENE RNR	Eigene Rufnummer
PIN	persönliche Geheimzahl

## Optionen der Anrufliste

	Anrufliste	Drücken, um die Anrufliste aufzurufen
	Weitere	Drücken, um weitere Optionen anzuzeigen
	Beenden	Drücken, um das Menü Anrufliste zu beenden
	Zurück	Drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
	Löschen	Drücken, um den umrahmten Eintrag zu löschen

## Rückruf bei besetzt

	Rückruf int.	Drücken. Sie hören einen Bestätigungston
--	--------------	--

## Bestimmten Rückruf löschen

#37* RNR#	Wählen
	Drücken

## Alle eingestellten Rückrufe löschen

#37# RNR#	Wählen
	Drücken

## Verbinden / Gesprächsübergabe

	Übergabe	Sie haben ein eingehendes Gespräch und möchten den Anruf zu einer anderen Nebenstelle verbinden
	Übergabe	Drücken
	Übergabe	Rufen Sie den dritten Teilnehmer an
	Übergabe	Drücken, vor oder nachdem der Teilnehmer sich gemeldet hat.

## Rückfrage

	Rückfrage	Laufendes Gespräch auf Leitung 1. Mit drittem Teilnehmer Rücksprache halten
	Rückfrage	Drücken. Das laufende Gespräch wird gehalten. Leitung 1 Blinkt.
	Rückfrage	Rufen Sie den dritten Teilnehmer an
	Rückfrage	Drücken, um die Rückfrage zu beenden
	Leitung1	Drücken, um zum ersten Gespräch zurückzukehren

## Konferenz

	Konferenz	Laufendes Gespräch auf Leitung 1 und Sie möchten eine Telefonkonferenz einrichten
	Konferenz	Drücken. Den dritten Teilnehmer anrufen.
	Konferenz	Warten bis sich der Teilnehmer meldete
	Konferenz	Drücken, um die Konferenzschaltung herzustellen
	Konferenz	Den Vorgang wiederholen um weitere Konferenzteilnehmer hinzuzufügen. Es sind bis zu 7 Teilnehmer möglich. Alle 15 Sek. ertönt nun ein Signalton. Beim Betreten und Verlassen der Konferenz ertönt auch der Signalton. Legen Sie den Hörer auf um die Konferenz zu verlassen

## Anrufweiterleitung internes Follow me

	Abwesenheit	Alle Anrufe werden an eine von Ihnen eingeegebene Nummer umgeleitet
	Rufumleitung	Drücken
	Rufumleitung	Auswählen
	Rufumleitung	RNR wählen und mit OK bestätigen

## Anrufweiterleitung deaktivieren

	Rufumleitung	Drücken
--	--------------	---------

## Anrufweiterleitung externe Rufumleitung

	Abwesenheit	Alle Anrufe werden an eine von Ihnen eingeegebene Nummer umgeleitet
	Externe Umleitung	Drücken
	Externe Umleitung	Auswählen
	Externe Umleitung	RNR wählen und mit OK bestätigen

## Anrufweiterleitung deaktivieren

	Rufumleitung	Drücken
--	--------------	---------

## Rufübernahme aus einer Gruppe

	*8#	Heben Sie den Hörer ab
	*8#	Drücken um den Anruf anzunehmen

## Stummschalten

		Mikrofon ein- / ausschalten
--	--	-----------------------------

*Ein ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie im Intranet der KHM*



## Anrufbeantworter

### Einschalten des Anrufbeantworters

- Abwesenheit Wählen
- Profil wählen Auswählen
- 1 Profilnummer eingeben eingeben und mit OK bestätigen
- Das Display zeigt die Anzeige: Profile Voicemail

### Ausschalten des Anrufbeantworters

- Abwesenheit Wählen
- Profil wählen Auswählen
- Taste *Kein Profil* drücken

### Abhören der Sprachnachrichten

- 100[EIGENE RNR] Wählen  
PIN\* eingeben (PIN Nummer ist die Geheimzahl des Telefons)  
Bitte den Anweisungen der Ansage folgen.

### Ändern und Abhören der Sprachnachrichten Von jedem beliebigen Telefonanschluss

- 0221 201 89 **100**  
[EIGENE RNR] Wählen  
*Während* der Ansage bitte  
**\*ihren [PIN]\*** eingeben.  
Bitte den Anweisungen der Ansage folgen.

Abkürzungen:  
RNR Rufnummer  
EIGENE RNR Eigene Rufnummer  
PIN persönliche Geheimzahl

### Faxe mit dem Mailprogramm empfangen

0221 201 89 **49**  
[EIGENE RNR] Rufnummer Ihres Mail-Fax-Anschlusses

Das ankommende Fax wird nun an Ihr Mailkonto geleitet.

### Faxe über das Mailprogramm versenden

Das zu versendende Fax muss vom Mailprogramm an die Mailadresse Führende 0 für Amtsleitung; anschließend die Faxnummer des Empfängers; abschließend @fax.voice.khm.de

#### Beispiel:

**An:**  
0022120189252@fax.voice.khm.de  
**Betreff:** Testfax

*Um diese Funktionen nutzen zu können, muss ein KHM Mailkonto und ein zugeordneter Telefonanschluss eingerichtet sein.*